





FACI
LIFE IN BALANCE

***System
Caretrak***

Inhaltsverzeichnis

Caretrak Systemübersicht	3
Stationsbusteilnehmer	4
Zimmerstation mit Touchdisplay und Sprechmöglichkeit	4
Features der Zimmerstation im Überblick	
Integriertes Funksystem mit Lokalisation	
Drahtloser Funkarmbandsender	7
Flurdisplay mit Ruf- und Anwesenheitsanzeige	8
Zimmerkomponenten	10
Parallelanzeige mit 5 Kammer LED	11
Namenschild mit 5 Kammer LED	11
Ruftaster mit Buchse	12
Ruftaster mit 2x Buchse	12
Handruftaster	13
Zugschalter mit roter Schnur	14
Kombizugschalter mit roter und grüner Schnur	14
Abstelltaster und Ruftaster mit Akustik	15
Pneumatischer Rufauslöser	15
Arztruftaster	16
IN / OUT Modul	16
Lichtansteuerungsrelais	17
Zentraltechnik	18
Systemcontroller mit LTE und LAN	18
Powerbox mit Notstrom	19
Gruppenzentrale	20
Datenrepeater	21
ESPA 4.4.4 OUT und IN Interface	21
Rahmen und Gehäuse	22
Rahmen für E1 Dosen	22
Aufputzgehäuse	22

Caretrak Systemübersicht



Stationsbusteilnehmer

Zimmerstation mit Touchdisplay und Sprechmöglichkeit



Features:

- Zimmertouchdisplay für:
 - bettenselektive Rufanzeige
 - Rufortanzeige in Klartext
 - Ruftypanzeige in Klartext
 - Uhrzeitanzeige
 - Anwesenheitenanzeige
 - Timer setzen für Zimmer oder WC
 - Anwesenheit II
 - Arztruf
 - Herzalarm
- 2 Tasten für
 - Ruf
 - Anwesenheit
- Digitales Sprechen
 - perfekte Klangqualität
 - bis zu 25m² Räume abdeckbar
 - bedienungsfrei für den Angesprochenen

Technische Daten

Maße HxBxT	161 x 85 x 23 mm
Strom / Spannung	15V DC, 50 mA
Montage	55 UP Dose
Farbe	rein-weiß

Bestellnummer	FC6060
Name	Zimmerstation mit Sprechmöglichkeit

Features der Zimmerstation im Überblick

Grüne Taste

- Anwesenheit
- Anzeige wo ist Personal

Rote Taste

- Ruf Anwesenheit
- Personalnotruf bei gesetzter Anwesenheit

Folgende Funktionen im Touchdisplay sind möglich

- WC Timer
setzen Sie eine Ruferinnerung, wenn Sie z.B. jemanden ins Bad gebracht haben und wissen, dass Sie erst in z.B. 10 min zurückkommen müssen
- Zimmer Timer
setzen Sie eine Ruferinnerung, wenn Sie z.B. eine Infusion im Bewohnerzimmer gestartet haben und wissen, dass Sie erst in z.B. 15 min zurückkommen müssen
- Anwesenheit II (Arzt)
- Arztruf
- Herzalarm
- Serviceruf
diese werden auf entsprechende DECT Telefone weitergeleitet
- Reinigung
sendet die Mitteilung auf die Telefone von den Reinigungskräften.
- Lichttaste für Licht 1 bis 3
steuern Sie die Bettenlampen oder Raumbeleuchtung von der Zimmerstation aus

Integriertes Funksystem mit Lokalisation

In unseren Caretrak Sprechstellen ist bereits ein Funkempfänger integriert, somit muss nur noch das passende Equipment eingesetzt werden.

Der Standardrufsender ist bereits im System implementiert und kann schnell und einfach ohne großartiger Programmierung eingesetzt werden.

In den Zimmerdisplays wird dann der Rufort sowie die dazugehörige Zimmernummer des Bewohners angezeigt. Alternativ kann auch ein Bewohnername vergeben werden.

Drahtloser Funkarmbandsender



Features:

- Ruftaste
- Sehr kleines Gehäuse
- Inkl. Armband
- Rufsignalisierung durch rote LED´s

Technische Daten

Maße HxBxT	38 x 38 x 14 mm
Strom / Spannung	CR2032
Farbe	weiß / -grau

Bestellnummer	FC6450
Name	Funkarmbandsender

Flurdisplay mit Ruf- und Anwesenheitsanzeige



Das Flurdisplay zeigt die anstehenden Bewohner- / Patientenrufe der eingestellten Rufgruppe an.
Sollten mehrere Rufe und Anwesenheiten im System sein, laufen diese nacheinander im Display durch.
Zudem werden Alarme durch den eingebauten Lautsprecher akustisch signalisiert.
Die Melodie und deren Lautstärke ist konfigurierbar.

Sollte keine Alarm anstehen kann zudem bei Bedarf die Uhrzeit angezeigt werden.

Die Flurdisplays bieten eine perfekte Lesbarkeit - selbst bei 25m Abstand.

Doppelseitige Flurdisplay sind mithilfe des Montagesets zusammenbaubar.

Für die Deckenmontage, auch bei einseitigen Flurdisplays, wird auch das Montageset (mit einem 20cm) langem Rohr verwendet.

Technische Daten

Maße HxBxT	250 x 300 x 120 mm
Strom / Spannung	15V DC, 250 mA
Montage	Wand oder Decke
Farbe	grau

Bestellnummer	FC6020
Name	Flurdisplay

Bestellnummer	FC6020H
Name	Montageset

Zimmerkomponenten

Gemeinsamkeiten

Die folgenden Komponenten werden in den Zimmerbus (Kabeltopologie Baum) eingebunden und von der Zimmerstation mit Touchdisplay gesteuert. Alle Komponenten sind sofort einsatzbereit und müssen nicht auf das System programmiert werden.

Lediglich die 1 stellige alphanumerische Rufauslöserkennung (für die bettenselektive Rufortanzeige) muss konfiguriert werden.

Zudem erfolgt eine Überwachung aller Zimmerbuskomponenten um eventuelle Störungen zu erkennen und zu signalisieren.

Es können pro Zimmerstation bis zu 15 Raumbuskomponenten angeschlossen werden.

Im Lieferumfang ist der Montagerahmen bereits enthalten.

Parallelanzeige mit 5 Kammer LED



Features:


- 5 Kammer LED
 - Rot - Ruf
 - Weiß - WC Ruf
 - Grün - Anwesenheit
 - Gelb - Anwesenheit II
 - Blau - Arzttruf

Technische Daten

Maße HxBxT	94 x 94 x 43 mm
Strom / Spannung	15V DC, 50 mA
Montage	55 UP Dose
Farbe	rein-weiß

Bestellnummer	FC6125
Name	Parallelanzeige mit 5 Kammer LED

Namenschild mit 5 Kammer LED



Features:


- Auswechselbares Namenschild
- 5 Kammer LED
 - Rot - Ruf
 - Weiß - WC Ruf
 - Grün - Anwesenheit
 - Gelb - Anwesenheit II
 - Blau - Arzttruf

Technische Daten

Maße HxBxT	130 x 160 x 30 mm
Strom / Spannung	15V DC, 50 mA
Montage	55 UP Dose
Farbe	rein-weiß

Bestellnummer	FC6126
Name	Namenschild mit 5 Kammer LED

Ruftaster mit Buchse




- Features:
- Rote Ruftaste
 - RJ14 Buchse für Handruftaster

Technische Daten

Maße HxBxT	80 x 80 x 14 mm
Strom / Spannung	15V DC, 5 mA
Montage	55 UP Dose
Farbe	rein-weiß

Bestellnummer	FC6141
Name	Ruftaster mit Buchse

Ruftaster mit 2x Buchse



- Features:
- Rote Ruftaste
 - 2x RJ14 Buchse für Handruftaster

Technische Daten

Maße HxBxT	80 x 80 x 14 mm
Strom / Spannung	15V DC, 5 mA
Montage	55 UP Dose
Farbe	rein-weiß

Bestellnummer	FC6142
Name	Ruftaster mit 2x Buchse


Handruftaster

Alle Handruftaster besitzen einen Abrissschutz um eine Zerstörung bei zu starkem Ziehen oder abfahren bei höhenverstellbaren Betten zu verhindern.

Alle roten Ruftasten besitzen ein Findelicht, damit die Taste im Dunkeln gut gefunden werden kann.

Bei Rufauslösung leuchtet ein Beruhigungslicht hell auf, um den Bewohner:innen / Patienten:innen zu signalisieren, dass der Ruf erfolgreich ausgelöst wurde.

Zu jedem Handruftaster wird ein Köcher mitgeliefert, wo der Handruftaster bei Nichtgebrauch geparkt werden kann.



- Features:
- Rote Ruftaste
 - Findelicht
 - Beruhigungslicht
 - Abrissschutz

Technische Daten


Maße HxBxT	100 x 34 x 15 mm
Maße Köcher HxBxT	48 x 49 x 22 mm
Farbe	rein-weiß

Bestellnummer 3m	FD4913
Name	Handruftaster mit 3m Kabel
Bestellnummer 5m	FD4914
Name	Handruftaster mit 5m Kabel

Bestellnummer 3m	FD4915
Name	Handruftaster mit 3m Kabel und 1 Lichttaste
Bestellnummer 5m	FD4916
Name	Handruftaster mit 5m Kabel und 1 Lichttaste

Bestellnummer 3m	FD4917
Name	Handruftaster mit 3m Kabel und 2 Lichttasten
Bestellnummer 5m	FD4918
Name	Handruftaster mit 5m Kabel und 2 Lichttasten

Zugschalter mit roter Schnur



Features:


- 2m Schnur
- Nottrenner

Technische Daten

Maße HxBxT	80 x 80 x 14 mm
Strom / Spannung	15V DC, 5 mA
Montage	55 UP Dose
Farbe	rein-weiß

Bestellnummer	FC6131
Name	Zugschalter

Abstelltaster und Ruftaster mit Akustik



Features:


- Rote Ruftaste
- Grüne Abstelltaste

Technische Daten

Maße HxBxT	80 x 80 x 14 mm
Strom / Spannung	15V DC, 5 mA
Montage	55 UP Dose
Farbe	rein-weiß

Bestellnummer	FC6135
Name	Ruf- und Abstelltaster

Kombizugschalter mit roter und grüner Schnur



Features:


- 2m rote Schnur mit Nottrenner für Ruf
- 0,5m grüne Schnur für Quittierung

Technische Daten

Maße HxBxT	80 x 80 x 14 mm
Strom / Spannung	15V DC, 5 mA
Montage	55 UP Dose
Farbe	rein-weiß

Bestellnummer	FC6132
Name	Kombizugschalter

Pneumatischer Rufauslöser



Features:


- 2m Schlauch
- Roter Gummiball

Technische Daten

Maße HxBxT	80 x 80 x 14 mm
Strom / Spannung	15V DC, 5 mA
Montage	55 UP Dose
Farbe	rein-weiß

Bestellnummer	FC6139
Name	Pneumatischer Rufauslöser

Arztruftaster



Features:


- Blaue Arztruftaste
- Rote Ruftaste

Technische Daten

Maße HxBxT	80 x 80 x 14 mm
Strom / Spannung	15V DC, 5 mA
Montage	55 UP Dose
Farbe	rein-weiß

Bestellnummer	FC6136
Name	Arztruftaster

Lichtsteuerungsrelais



Features:


- Ermöglicht galvanisch getrennte Anschaltung von Stromstoßschaltern

Technische Daten

Maße HxBxT	28 x 40 x 18 mm
Strom / Spannung	15V DC, 50 mA
Montage	In 55 UP Dose
Farbe	rein-weiß

Bestellnummer	FC6191
Name	Lichtsteuerungsrelais

IN / OUT Modul



Features:

- Zustandserfassung potentialfreier Kontakte
- Ansteuerung von Fremdsystemen über Relaiskontakte

Technische Daten

Maße HxBxT	45 x 45 x 10 mm
Strom / Spannung	15V DC, 10 mA
Montage	55 UP Dose
Farbe	rein-weiß

Bestellnummer	FC6192
Name	I/O Modul

Zentraltechnik

Systemcontroller mit LTE und LAN



Zentrale Steuereinheit für die Caretrak Lichttrufanlagen.

Features:

- Steuert bis zu 14 Gruppenzentralen
- LAN Port für Rufdokumentation und Konfiguration
- LTE Schnittstelle
- Display für Statusmeldungen
- Überwachung System
- Speicher für Rufdaten
- Schichtplaner für automatische Gruppenschaltungen
- Inklusive PC Software

Technische Daten

Maße HxBxT	161 x 85 x 23 mm
Strom / Spannung	15V DC, 400 mA
Montage	Aufputz
Farbe	rein-weiß

Bestellnummer	FC6001
Name	Systemcontroller

Powerbox mit Notstrom



Features:

- Medical approved zertifiziert
- 12 V DV / 6 A
- Inkl. USV Batterie

Technische Daten

Maße HxBxT	300 x 239 x 120 mm
Montage	Aufputz
Farbe	Graphitgrau

Bestellnummer	FC6090
Name	Powerbox inkl. USV

Gruppenzentrale



Features:

- Steuerung von 2 Stationsbussen mit je 80 Stationsbusteilnehmern
- Verwaltung von bis zu 7 Ruf-Gruppen je Bus
- Displayanzeige Status
- LAN Schnittstelle
- Lieferung inklusive Abschlusswiderstände

Technische Daten

Maße HxBxT	161 x 85 x 23 mm	Bestellnummer	FC6010
Strom / Spannung	15V DC, 200 mA	Name	Gruppenzentrale
Montage	Aufputz		
Farbe	rein-weiß		

Datenrepeater



Features:

- trennt Anlagenteile galvanisch
- verstärkt Datensignale auf langen Leitungslängen
- wird benötigt um Signale zu refreshen

Technische Daten

Maße HxBxT	40 x 40 x 14 mm	Bestellnummer	FC6018
Strom / Spannung	15V DC, 100 mA	Name	Datenrepeater
Montage	In Sprechstelle		

ESPA 4.4.4 OUT und IN Interface



Features:

- ESPA Schnittstelle für Telefonanlagen / Alarmserver
- ESPA OUT für Rufweiterleitung in Klartext
- ESPA IN für Rufaufnahme in Klartext (z.B. BMA)
- LAN Anschluss

Technische Daten

Maße HxBxT	161 x 85 x 23 mm	Bestellnummer	FC6015
Montage	Aufputz	Name	ESPA Interface
Farbe	rein-weiß		

Rahmen und Gehäuse

Rahmen für E1 Dosen



- Features:
- passend für z.B. alte E1 UP-Dosen

Technische Daten

Maße HxBxT	94 x 94 x 14 mm
Montage	z.B. auf alten E1 Dosen
Farbe	rein-weiß

Bestellnummer	FC6281
Name	Rahmen für E1 Dosen

Leergehäuse



- Features:
- Leergehäuse für Caretrak

Technische Daten

Maße HxBxT	80 x 80 x 14 mm
Montage	Aufputz
Farbe	rein-weiß

Bestellnummer	FC6283
Name	Leergehäuse

Aufputzgehäuse



- Features:
- sollten keine UP Dose vorhanden sein, wird der Aufputzrahmen verwendet

Technische Daten

Maße HxBxT	80 x 80 x 34 mm
Montage	Aufputz
Farbe	rein-weiß

Bestellnummer	FC6282
Name	Aufputzgehäuse


FACI - Made in Germany

1985 wurde FACI in Dänemark gegründet und ist seit 1992 in Hannover aktiv.

2020 erfolgte der Umzug in unser eigenes Firmengebäude in Sarstedt.

Eine eigene Entwicklungs- und Produktionsabteilung ermöglicht es uns, ständig auf Marktänderungen und Kundenwünsche zu reagieren.

Dies gewährleistet eine kontinuierliche Produktqualität und Liefersicherheit.



FACI

FACI Kommunikationstechnik GmbH

Helperder Str. 5 in 31157 Sarstedt

Telefon: 0 50 66 / 984 53 77

eMail: kontakt@faci.de

faci.de

caretrak.de

rufanlagen24.de